

Monofásico de 500 a 1500 VA**APLICACIONES**

Equipos Domésticos

PCs

TPVs

Controles

**ESPECIFICACIONES**

- Ideal para Entornos Domésticos y Oficinas
- Controlado por Microprocesador
- Dimensiones Reducidas
- Estabilizador Estático
- Rearme Automático
- Instalación Sencilla
- Equipo muy Económico

Los equipos estabilizadores de tensión ARES mini han sido diseñados para la optimización de funcionamiento de los receptores conectados a la salida de los mismos, proporcionan una tensión estabilizada frente a variaciones de la red y de la carga.

Desde el momento de la conexión a la red, los equipos estabilizadores ARES mini, inician su ciclo de funcionamiento, verifican la tensión de entrada y de forma automática, seleccionan el escalón adecuado para garantizar la tensión de salida nominal, conectándose al cabo de unos segundos la tensión de salida nominal y estabilizada en los bornes de salida del equipo.

El piloto LED verde situado en el frontal del equipo, se ilumina de forma intermitente para indicar el correcto funcionamiento, dentro de los márgenes de tensión de entrada previstos. El piloto permanecerá constantemente encendido si la tensión sobrepasa el rango admisible del -10 al +12%. El piloto LED rojo permanece encendido para indicar que el equipo está funcionando.

ARES mini

CARACTERISTICAS ARES mini	AM5	AM10	AM15
POTENCIA	500 VA	1000 VA	1500 VA
ENTRADA			
TENSION DE RED	230 VAC		
VARIACION DE RED	+/- 12%	+/- 12%	+/- 12%
SALIDA			
NUMERO DE ESCALONES	9		
TENSION NOMINAL DE SALIDA	230 VAC		
REGULACION A LA SALIDA	+/- 2 %		
INTENSIDAD MAXIMA POR FASE	2,3 A	4,5 A	6,5 A
DIMENSIONES			
ANCHO	480 mm.		
ALTO	180 mm.		
FONDO	200 mm.		
PESO	2,5 Kg	2,75 Kg.	3 Kg.

MAC ENERGÍA se reserva el derecho de realizar modificaciones o mejoras sin previo aviso

